



Navigations-Drehknopf

- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Notruftaste

Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Softkey

Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt neben dem Softkey angezeigt wird.

Navigationstasten

- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Telefontaste rot

- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Telefontaste grün

Gewählte Einzelrufe

LED

grün durchgehend	Aktiv / Senden
grün blinkend	in Betrieb
rot	kein Netz, Wechsel TMO / DMO
orange blinkend	Eingang Einzelruf
keine Anzeige	Funkgerät ausgeschaltet

Zahlenblock

- Nummernwahl (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
 - ① Einsatzklar auf Funkempfang
 - ② Einsatzklar am Gerätehaus
 - ③ Einsatzauftrag übernommen
 - ④ Am Einsatzort angekommen
 - ⑤ Sprechwunsch
 - ⑥ Nicht Einsatzbereit
 - ⑦ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste

GPS-Position an ILS Traunstein senden

Stern-Taste

Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Menütaste

- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen
 - drücken und anschließend
 - ②: Verschlüsselung EIN/AUS
 - ③: GPS Position anzeigen
 - ④: Hilferuf (Vollduplex) zur ILS
 - ⑤: Tastaturton EIN/AUS
 - ⑥:
 - ⑦: Displayeinstellungen
 - ⑧: Gruppeneinstellungen
 - [Icon]: Tastensperre EIN/AUS

Funktionstaste 3

Helligkeit von Display und Tastatur

Funktionstaste 2

ohne Zuweisung

Funktionstaste 1

TMO/DMO Umschaltung

Mikrofon

PTT (Sprechtaste)

- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)





Notruftaste ●
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigation-Drehknopf

- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Softkey ■ ■
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Telefontaste grün 📞
Gewählte Einzelrufe

Navigationstasten ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️

- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Stern-Taste *■
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Funktionstaste 1 📶 (lange drücken)
TMO/DMO Umschaltung

Funktionstaste 2 ■■
ohne Zuweisung

Funktionstaste 3 ■■■ (kurz drücken)
Helligkeit von Display und Tastatur

PTT (Sprechtaste)

- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

LED

grün durchgehend Aktiv / Senden
grün blinkend in Betrieb
rot kein Netz, Wechsel TMO / DMO
orange blinkend Eingang Einzelruf
keine Anzeige Funkgerät ausgeschaltet

Menütaste ■■

- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen

■■ drücken und anschließend

- ②: Verschlüsselung EIN/AUS
- ③: GPS Position anzeigen
- ④: Hilferuf (Voll duplex) zur ILS
- ⑤: Tastaturton EIN/AUS
- ⑥:
- ⑦: Displayeinstellungen
- ⑧: Gruppeneinstellungen
- *■: Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot 📞

- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock

- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *

① Einsatzklar auf Funkempfang
② Einsatzklar am Gerätehaus
③ Einsatzauftrag übernommen
④ Am Einsatzort angekommen
⑤ Sprechwunsch
⑥ Nicht Einsatzbereit
⑩ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste ■■ (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Mikrofon

Innenseite:



Notruftaste ●
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigationen-Drehknopf

- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Seitentaste oben
TMO/DMO Umschaltung

PTT (Sprechtaste)

- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)

Seitentaste unten
⑤ Sprechwunsch

Softkey ◀ ▶
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Navigationstasten

- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Telefontaste grün ☎
Gewählte Einzelrufe

Stern-Taste *
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Mikrofon

LED
grün durchgehend Aktiv / Senden
grün blinkend in Betrieb
rot kein Netz, Wechsel TMO / DMO
orange blinkend Eingang Einzelruf
keine Anzeige Funkgerät ausgeschaltet

Menütaste MENU

- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen
MENU drücken und anschließend
 - 2: Verschlüsselung EIN/AUS
 - 3: GPS Position anzeigen
 - 4: Hilferuf (Voll duplex) zur ILS
 - 5: Tastaturton EIN/AUS
 - 6: Auto. Tastensperre EIN/AUS
 - 7: Displayeinstellungen
 - 8: Gruppeneinstellungen
 - 9: Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot ☎

- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock

- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
 - 1 Einsatzklar auf Funkempfang
 - 2 Einsatzklar am Gerätehaus
 - 3 Einsatzauftrag übernommen
 - 4 Am Einsatzort angekommen
 - 5 Sprechwunsch
 - 6 Nicht Einsatzbereit
 - 7 dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Lautsprechersteuerung 🔊
ohne Zuweisung

Raute-Taste # (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden







